

Versionsinformation

Produkt(e): IDENTLOC Auswerteeinheit, BUS-2 / BUS-1 (032211.17)

Firmware--Nr. EILOC_01VXXXX.fdl

Versionsstand:	V03.01
Freigabedatum:	20.03.2019

Neue Funktionen:

- Neue Betriebsart:
 - Kann in Verbindung mit einem **2-Relais 2MG Modul BUS-2, aP (Art. 041220)** ohne Zentrale als stand-alone bzw. mit konventioneller Anschlusstechnik betrieben werden
 - Anschluss zum 041220 erfolgt per BUS-2, +Ub und 0V
 - Zusätzlich ist ein Widerstand 1kOhm zwischen BUS-2 und +Ub erforderlich (Pull-Up)
 - DIP 1/7
 - OFF -> BUS-Betrieb
 - ON -> konventionelle Betriebsart in Verbindung mit 041220 (muss Adr. 1 haben)
 - Einstellung und Anschlüsse am 041220 2-Relais 2MG Modul BUS-2
 - BUS-2 Adresse = 1
 - MG1 – Eingang
 - 12k1 -> scharf
 - Verstimmt -> unscharf
 - MG2 – Eingang
 - 12k1 -> Normalbetrieb
 - Verstimmt -> Löschen bzw. Gehtest einschalten
 - Relais1 – Ausgang
 - Aktiv -> kein Alarm
 - Inaktiv – Auslösung/Alarm, mit Speicherung bis zum Löschen
 - Relais2 – Ausgang
 - Aktiv -> keine Sabotage
 - Inaktiv – Sabotage Deckelkontakt von IDENTLOC-AWE oder 2-Relais-Modul

Korrekturen und Verbesserungen:

- BUS-2 Kommunikation verbessert
 - Schwere: gering